












Frama Fs Series 3/3.1

Funktionen des Bedienfelds

Anzeigenbereiche

Kostenstellen	Zeigt die momentan ausgewählte Kostenstelle an.
Klischee	Zeigt an, dass ein Werbeklischee (Werbespruch) gedruckt wird.
Datum	Zeigt das zu druckende Datum an.
Abdruckspeicher	Zeigt die ausgewählten Abdruckspeicher an, falls zutreffend.
Mailbox	Zeigt ungelesene Nachrichten im Nachrichtenfeld an.
Gebühren	Zeigt den auf dem Abdruck zu druckenden Betrag an.
Gebühr und Zusatzleistungen	Zeigt die aktuelle Gebühr und die ausgewählten Zusatzleistungen an.
Text	Zeigt an, dass ein Zusatztext auf dem Abdruck gedruckt wird.
Wiegemodus	Aktuelle Wiegemethode.
Gewicht	Aktuelles Gewicht, das zum Berechnen der Postgebühr verwendet wird.

Tasten und Tastaturkürzel

Zurück	
Startbildschirm	
Menü	
OK	
Navigationspfeile	
Gebührenauswahl	
Wiegemodus	
Abdruckspeicher	Mem
Vorgabe	
Alphanumerische Tasten	
Löschen/ Gebühr zurücksetzen	
Sleep-/EIN-/ AUS-Modus	

Navigationstasten

Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Zeigt den aktuellen Aufgabenstartbildschirm an.

Ruft die Menüeinstellungen auf.

Bestätigt eine Auswahl.

Navigiert in Listen oder Menüs nach unten oder nach oben.

Tastenkürzel

Zeigt den Auswahlbildschirm für die Gebühr an

Öffnet das Auswahlmenü für den Wiegemodus (Standardwiegen, manuelle Gewichtseingabe...)

Greift auf voreingestellte Abdruck- und Kostenstellenspeicher zu. Diese Voreinstellungen werden vom Manager verwaltet.

Öffnet die Vorgabeverwaltung.

Ziffernblock

Ermöglicht die Eingabe alphanumerischer oder numerischer Werte: Postgebührrbeträge oder Gewichte, Kostenstellen oder andere Einrichtungsinformationen. Drücken Sie eine Taste mehrmals, um alle möglichen Zeichen anzuzeigen (siehe Bedienungsanleitung S. 17). Löscht Ziffernblockeingaben oder setzt die Gebühr über den Startbildschirm auf die Standardeinstellung zurück.

Start/Stopp-Tasten

Aktiviert das Frankiersystem oder versetzt es in den 'Sleep-Modus' oder in den 'AUS-Modus'. Das Licht gibt den Systemstatus an (grün = aktiv, gelb (dauerhaft) = Sleep-Modus, gelb (blinkend) = AUS-Modus).

Verwendung des Ziffernblocks

Die folgende Tabelle zeigt die fortlaufenden Zeichen, die Sie je nach Kontext erhalten, wenn Sie die Tasten mehrmals hintereinander drücken.

Taste	Alphanumerisch	Benutzerdefinierter Text	Modem-Einstellungen
1	1	1	1
2	2ABCÄabcä	2ABCÄ	2ABC
3	3DEFdef	3DEF	3D
4	4GHIghi	4GHI	4
5	5JKLjkl	5JKL	5
6	6MNOÖmnoö	6MNOÖ	6
7	7PQRSpqrsss	7PQRS	7
8	8TUVÜtuvü	8TUVÜ	8
9	9WXYZwxyz	9WXYZ	9W
0	0 -	0 -	0
.	.,#/:@*?&!-+_	.,#/:@*?&!-+_	, # * +
C	Funktion 'Löschen'	Funktion 'Löschen'	Funktion 'Löschen'