

Frama Fs Series 3/3.1 Farbkassette (Druckkopf) flüssig reinigen

Vorbereitung:

Schalten Sie die Maschine ein und entnehmen Sie die Farbkassette über folgenden Pfad:
Hauptmenü, Kartusche, Kartusche tauschen.

1. Tuch befeuchten



Das Tuch mit dem Reinigungsmittel (erhältlich im Frama Shop) befeuchten.

2. Düsen reinigen



Den Druckkopf mehrmals in eine Richtung über das Tuch ziehen.

3. Wiederholen



Wiederholen, bis zwei klare Linien entstehen.

4. Kontaktpunkte reinigen




Die Kontaktpunkte der Kassette mit Reinigungsmittel oder Alkohol reinigen.

5. Kassette einsetzen



Die Kassette in das Frankiersystem einsetzen.

6. Kartuscentausch bestätigen



Mit „OK“ bestätigen.

7. Manager öffnen



Navigieren Sie anschliessend im Hauptmenü zum Punkt „Manager“.

8. PIN-Code eingeben



Geben Sie den PIN-Code für das Manager-Login ein.

9. Manager Menu



Wählen Sie den Punkt „Systeminfo“ aus.


10. Systeminfo (Wartung bei AT)



Wählen Sie den Punkt „Kartusche“ aus.

Frama Fs Series 3/3.1 Farbkassette (Druckkopf) flüssig reinigen

11. Kartusche



Wählen Sie den Punkt
„Druckkopf-Ausrichtung“
aus.

12. Druckkopf-Ausrichtung



Testdruck durchführen.

13. Testdruck



Verwenden Sie die Tasten
aufwärts / abwärts, um
den Buchstaben
auszuwählen, der der
geradlinigsten und
vollständigen vertikalen
Linie entspricht.



Drücken Sie zum Bestäti-
gen auf [OK].

14. Reinigungsvorgang abschliessen

Hat der Testabdruck die gewünschte Qualität
ist der Reinigungsvorgang abgeschlossen.
Falls nicht, wiederholen Sie die Nassreini-
gung.